

LUMAX

Kombinace svítidla pro všeobecné osvětlení a nouzového protipanického svítidla. Kruhový tvar svítidla s tělesem z ocelového plechu s klenutým difuzérem z opálového plastu. Homogenní emise světla. Speciální LED deska s velkým a malým LED okruhem pro různé funkce – běžné a nouzové osvětlení.

Dostupné jsou verze pro přisazenou nástěnnou a stropní montáž.

Speciální verze s integrovaným senzorem pohybu.

Dostupné také pouze jako svítidlo pro všeobecné osvětlení.

MOŽNOSTI MONTÁŽE



TECHNICKÉ PARAMETRY

Těleso:	ocelový plech, bílá (RAL 9003)	**Stabilita barvy světla:**	3 SDCM
Difuzér:	PMMA, opálový	**Teplota chromatičnosti:**	3 000 K nebo 4 000 K
Pokles světelného toku $L_{80}B_{20}$:	50 000 h	**CRI:**	80
		Optická komunikace u verze:	LIFE
Uvedení do provozu:	Pro Autotest – autonomie, operační režim PS, monitoring skupiny a test autonomie jsou programovatelné pouze z aplikace B.connect na smartphonu na lokálním svítidle.		



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Síťové napájení:	198–254 V / 50 Hz
Upřesnění:	stále svítící (SA) nebo nouzově svítící (SE)
Teplota okolí:	–10 °C až +45 °C
Třída ochrany:	I

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ


Síťové napájení:	24 V ±20 % DC
Napájení z baterie:	24 V ±20 % DC
Teplota okolí:	–20 °C až +40 °C
Třída ochrany:	III pouze s nízkonapěťovým napájením, I s vyšším než nízkonapěťovým napájením

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Síťové napájení:	198–254 V / 50 Hz
Napájení z baterie:	176–276 V
Teplota okolí:	–20 °C až +40 °C
Třída ochrany:	I
Nutno objednat zvlášť:	
Napájení (alt.):	90–254 V / 50/60 Hz[8]
Napájení z baterie (alt.):	90–276 V[8]

[8] Pro kódy
31059, 31063, 31067, 31071, 31075, 31079

Verze	T_c	Φ~
LIFE / Sicuro24 / Sicuro230 – s difuzérem: Ø 300 mm	3 000 K	1 700 lm
	4 000 K	1 700 lm
LIFE / Sicuro24 / Sicuro230 – s difuzérem: Ø 375 mm	3 000 K	2 450 lm
	4 000 K	2 450 lm
LIFE / Sicuro24 / Sicuro230 – s difuzérem: Ø 480 mm	3 000 K	3 650 lm
	4 000 K	3 650 lm



Přisazená nástěnná a stropní montáž


LIFE S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

10 LET ZÁRUKA NA BATERIE


Autotest / CableCom Kód	Logica Kód	Logica FM Kód	Verze	LED	Φ= 1 h	Φ= 3 h	Φ= 8 h		S~
Přisazená nástěnná montáž, přisazená stropní montáž[1]									
37105 (Ø 300 mm)	**37106** (Ø 300 mm)	**37107** (Ø 300 mm)	3K	68	315 lm	158 lm	63 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
37111 (Ø 375 mm)	**37112** (Ø 375 mm)	**37113** (Ø 375 mm)	3K	88	315 lm	158 lm	63 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
37117 (Ø 480 mm)	**37118** (Ø 480 mm)	**37119** (Ø 480 mm)	3K	88	315 lm	158 lm	63 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
37102 (Ø 300 mm)	**37103** (Ø 300 mm)	**37104** (Ø 300mm)	4K	68	315 lm	158 lm	63 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
37108 (Ø 375 mm)	**37109** (Ø 375 mm)	**37110** (Ø 375 mm)	4K	88	315 lm	158 lm	63 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
37114 (Ø 480 mm)	**37115** (Ø 480 mm)	**37116** (Ø 480 mm)	4K	88	315 lm	158 lm	63 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
Přisazená nástěnná montáž, přisazená stropní montáž[1], **se senzorem pohybu**[2]									
37253 (Ø 300 mm)	**37254** (Ø 300 mm)	**37255** (Ø 300 mm)	3K	68	315 lm	158 lm	63 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
37259 (Ø 375 mm)	**37260** (Ø 375 mm)	**37261** (Ø 375 mm)	3K	88	315 lm	158 lm	63 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
37265 (Ø 480 mm)	**37266** (Ø 480 mm)	**37267** (Ø 480 mm)	3K	88	315 lm	158 lm	63 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
37250 (Ø 300 mm)	**37251** (Ø 300 mm)	**37252** (Ø 300 mm)	4K	68	315 lm	158 lm	63 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
37256 (Ø 375 mm)	**37257** (Ø 375 mm)	**37258** (Ø 375 mm)	4K	88	315 lm	158 lm	63 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
37262 (Ø 480 mm)	**37263** (Ø 480 mm)	**37264** (Ø 480 mm)	4K	88	315 lm	158 lm	63 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA

SICURO 24 DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ


Sicuro24 Kód	Verze	LED	Φ=	P=
Přisazená nástěnná montáž, přisazená stropní montáž[3]				
32060 (Ø 300 mm)	3K	68	315 lm	4,3 W
32062 (Ø 375 mm)	3K	88	315 lm	4,3 W
32064 (Ø 480 mm)	3K	88	315 lm	4,3 W
32059 (Ø 300 mm)	4K	68	315 lm	4,3 W
32061 (Ø 375 mm)	4K	88	315 lm	4,3 W
32063 (Ø 480 mm)	4K	88	315 lm	4,3 W




Malý LED okruh, Ø 300 mm




Velký LED okruh, Ø 300 mm




Malý LED okruh, Ø 375 mm



Velký LED okruh, Ø 375 mm



Malý LED okruh, Ø 480 mm



Velký LED okruh, Ø 480 mm

SICURO 230 CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód	Verze	LED	Φ=	S~	P=
Přisazená nástěnná montáž, přisazená stropní montáž **s adresným monitoringem (EÜ)** se sníženým výkonem v provozu na baterii[4]					
31063 (Ø 300 mm)	3K	68	315 lm	20 VA / 4,7 W	
31071 (Ø 375 mm)	3K	88	315 lm	26 VA / 4,7 W	
31079 (Ø 480 mm)	3K	88	315 lm	37,5 VA / 4,7 W	
31059 (Ø 300 mm)	4K	68	315 lm	20 VA / 4,7 W	
31067 (Ø 375 mm)	4K	88	315 lm	26 VA / 4,7 W	
31075 (Ø 480 mm)	4K	88	315 lm	37,5 VA / 4,7 W	
Přisazená nástěnná montáž, přisazená stropní montáž **s adresným monitoringem (EÜ)**, bez sníženého výkonu v provozu na baterii[5]					
31062 (Ø 300 mm)	3K	68	1 700 lm	20 VA / 18,5 W	
31070 (Ø 375 mm)	3K	88	2 450 lm	26 VA / 24,5 W	
31078 (Ø 480 mm)	3K	88	3 650 lm	39 VA / 37,5 W	
31058 (Ø 300 mm)	4K	68	1 700 lm	20 VA / 18,5 W	
31066 (Ø 375 mm)	4K	88	2 450 lm	26 VA / 24,5 W	
31074 (Ø 480 mm)	4K	88	3 650 lm	39 VA / 37,5 W	
Přisazená nástěnná montáž, přisazená stropní montáž **s monitoringem okruhu (SÜ)** se sníženým výkonem v provozu na baterii[6]					
31065 (Ø 300 mm)	3K	68	315 lm	20 VA / 5,4 W	
31073 (Ø 375 mm)	3K	88	315 lm	26 VA / 5,4 W	
31081 (Ø 480 mm)	3K	88	315 lm	39 VA / 5,4 W	
31061 (Ø 300 mm)	4K	68	315 lm	20 VA / 5,4 W	
31069 (Ø 375 mm)	4K	88	315 lm	26 VA / 5,4 W	
31077 (Ø 480 mm)	4K	88	315 lm	39 VA / 5,4 W	
Přisazená nástěnná montáž, přisazená stropní montáž **s monitoringem okruhu (SÜ)**, bez sníženého výkonu v provozu na baterii[7]					
31064 (Ø 300 mm)	3K	68	1 700 lm	18,5 VA / 17 W	
31072 (Ø 375 mm)	3K	88	2 450 lm	24,5 VA / 23 W	
31080 (Ø 480 mm)	3K	88	3 650 lm	37,5 VA / 36 W	
31060 (Ø 300 mm)	4K	68	1 700 lm	18,5 VA / 17 W	
31068 (Ø 375 mm)	4K	88	2 450 lm	24,5 VA / 23 W	
31076 (Ø 480 mm)	4K	88	3 650 lm	37,5 VA / 36 W	

[1] Malý LED okruh: s LIFE driverem pro nouzové osvětlení
Velký LED okruh: LED driver pro běžné osvětlení

[2] Detektor pohybu vyžaduje buď separátní napájecí kabel nebo dodatkové napájecí kabely z běžného osvětlení (pokud jsou přítomny) se stálým napětím (230 V / 50 Hz).

[3] Malý LED okruh: s driverem S24 (G31445) pro nouzové osvětlení
Velký LED okruh: LED driver pro běžné osvětlení

[4] Malý LED okruh: s driverem S230 (17380) pro nouzové osvětlení
Velký LED okruh: LED driver pro běžné osvětlení

[5] Malý LED okruh: není používán
Velký LED okruh: LED driver pro běžné osvětlení

[6] Malý LED okruh: LED driver pro nouzové osvětlení
Velký LED okruh: LED driver pro běžné osvětlení

[7] Malý LED okruh: není používán
Velký LED okruh: LED driver pro běžné osvětlení