

# QUADER

**Čtvercové těleso s kvádrovým opálovým difuzérem.** Jednostranné, dvoustranné nebo třístranné značení únikových cest je možné díky samolepícím filmům.

Dostupné jsou verze pro přisazenou stropní montáž, nebo s příslušenstvím pro lankový, řetízkový nebo trubkový závěs.

## MOŽNOSTI MONTÁŽE



## MOŽNOSTI MONTÁŽE S PŘÍSLUŠENSTVÍM



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Těleso:** | nerezová ocel, bílá (RAL 9003) | **Stabilita barvy světla:** | 3 SDCM |
| **Kryt:** | PMMA, opálový | **Teplota chromatičnosti:** | 4 000 K |
| **Folie:** | PVC, tištěná | **CRI:** | 70 |
| **Pokles světelného toku $L_{80}B_{20}$:** | 50 000 h | **Optická komunikace u verze:** | LIFE |
| **Uvedení do provozu:** | Pro Autotest – autonomie, operační režim PS, monitoring skupiny a test autonomie jsou programovatelné pouze z aplikace B.connect na smartphonu na lokálním svítidle. | | |




## S VLASTNÍM NAPÁJENÍM


| | |
|---|---|
| **Síťové napájení:** | 198–254 V / 50 Hz |
| **Upřesnění:** | stále svítící (SA)<br>nebo nouzově svítící (SE) |
| **Teplota okolí:** | –10 °C až +45 °C |
| **Třída ochrany:** | I |

## DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ


| | |
|---|---|
| **Síťové napájení:** | 24 V ±20 % DC |
| **Napájení z baterie:** | 24 V ±20 % DC |
| **Teplota okolí:** | –20 °C až +40 °C |
| **Třída ochrany:** | III |

## CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ


| | |
|---|---|
| **Síťové napájení:** | 198–254 V / 50 Hz |
| **Napájení z baterie:** | 176–276 V |
| **Teplota okolí:** | –20 °C až +40 °C |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Nutno objednat zvlášť:** | |
| **Napájení (alt.):** | 90–254 V / 50/60 Hz |
| **Napájení z baterie (alt.):** | 90–276 V |





Přisazená stropní montáž




Trubkový závěs, hranatý




Trubkový závěs, kulatý




Řetízkový nebo lankový závěs

## LIFE S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

10 LET ZÁRUKA NA BATERIE

| Autotest / CableCom<br>Kód | Logica<br>Kód | Logica FM<br>Kód | | LED | t | | S~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přisazená stropní montáž (třístranná signalizace únikových cest)[1] | | | | | | | |
| **37072** | **37073** | **37074** | 44 m | 2 | 1 h / 3 h / 8 h | LIFE 6,4 V / 1,5 Ah | 8 VA |

## SICURO LED 24 DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

| Sicuro24<br>Kód | | LED | P= |
|---|---|---|---|
| Přisazená stropní montáž (třístranná signalizace únikových cest)[1] | | | |
| **32024** | 22 m / 44 m | 2 | 4,3 W |

## SICURO 230 CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

| Sicuro230<br>Kód | | LED | S~ | P= |
|---|---|---|---|---|
| Přisazená stropní montáž (třístranná signalizace únikových cest)[1] | | | | |
| **31024** | 22 m / 44 m | 2 | 9,4 VA / 4,7 W | |

[1] Příslušenství pro všechny typy závěsů nutno objednat zvlášť. Adaptér (kód F95210) je vyžadován pro všechny typy trubkových závěsů.



**Adaptér pro řetízkový / lankový závěs – F95406**

**Příslušenství – nutno objednat zvlášť**

| Kód | | Popis | |
|---|---|---|---|
| **VD 22 m** | **VD 44 m** | | |
| **F15330M** | **F15325M** | Piktogram, šipka dolů | |
| **F15331M** | **F15326M** | Piktogram, šipka vpravo | |
| **F15332M** | **F15327M** | Piktogram, šipka vlevo | |
| **F15329M** | **F15328M** | Piktogram, šipka nahoru | |

**Příslušenství – nutno objednat zvlášť**

| Kód | Popis |
|---|---|
| **F95210** | Adaptér pro trubkový závěs |
| **F95600** | Trubkový závěs, hranatý, 250 mm |
| **F95601** | Trubkový závěs, hranatý, 500 mm |
| **F95602** | Trubkový závěs, hranatý, 1 000 mm |
| **F95400** | Trubkový závěs, kulatý, 500 mm |
| **F95406** | Adaptér pro řetízkový nebo lankový závěs |